

15012 USB/R
20012 USB/R

NO BREAK INTERACTIVO

No. Parte 00-4226-7
No. Parte 00-4196-2

- 8 contactos NEMA 5-15R
- Formato Torre
- Protección telefónica
- Indicadores LED
- Regulador de Voltaje
- 3 Años de Garantía (2 en batería)
- ISO 9001:2015
- NOM-001-SCFI-2018

¿Que es y como funciona tú UPS Interactivo?

Un UPS de Tecnología Interactiva está conformado por un transformador, supresor de transientes y supresor de interferencias (STSI), un banco de baterías, cargador de baterías CA/CC y un inversor CC/CA. (Corriente Continua a Corriente Alterna).
Los UPS Interactivos, filtran la energía que suministra la empresa eléctrica y cuando hay un corte subito de enrgía, se prende el inversor automáticamente y la energía la suministra el UPS desde las baterías con el voltaje y frecuencia adecuados esto en un tiempo de 2 a 4 ms.

Aplicaciones

- *Small Office/ Home Office*
- *Computadores personales*
- *Estaciones de trabajo*
- *Videovigilancia*
- *Oficina*
- *Hogar*
- *Luminarias*
- *Puntos de venta*
- *Alarmas*

Características

- *Boton de encendido/apagado*
- *6 Indicador(es) LED de estado*
- *Alarma*
- *Protección contra sobrecarga*
- *Protección contra picos*
- *Filtros de protección*
- *Cargador inteligente*

15012 / 20012



GENERACIÓN 12

MODELO (Especificaciones)		15012 USB/RN	20012 USB/R
General	No. de Parte	00-4226-7	00-4196-2
	Capacidad potencia	1500VA / 900W	2000VA / 1200W
	Fase	Monofásica 120V	
	Topología	Línea interactiva onda cuasisenoidal	
	Arranque en frío	Soportado	
Salida	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo	
	Tensión de salida nominal	120 Vca ±10%	
	Frecuencia de salida	50/60Hz	
	Frecuencia de salida en modo batería	±1 Hz	
	Tipo de forma de onda	Cuasisenoidal	
	Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-15R con supresión de picos	
	Distorsión armónica	NA	
	Capacidad de sobrecarga (con tensión de línea)	25%	
	Capacidad de sobrecarga (sin tensión de línea)	10%	
Entrada	Voltaje de entrada	120V	
	Rango de voltaje	82 - 148 Vca	89 - 145 Vca
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	82 Vca±5%	89 Vca±5%
	Regreso a línea por bajo voltaje	88 Vca±5%	92 Vca±5%
	Transferencia a baterías por alto voltaje	148 Vca±5%	145 Vca±5%
	Regreso a línea por alto voltaje	145 Vca±5%	142 Vca±5%
	Frecuencia de entrada	60 Hz ± 5 Hz	
	Tipo de clavija	NEMA 5-15P	
	Longitud del cable	1.8 metros	
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración	
	Baterías pre-instaladas	(2) 12V 9Ah	
	Respaldo a media carga (minutos)	12:46	06:53
	Respaldo con 100 watts	74:00	69:00
	Tiempo recarga	4-8 hrs al 90%	6-8 hrs al 90%
Administración	Puerto de interfaz	USB	
	Panel control	LED: Modo AC (en línea), modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo batería	
	Alarmas audibles	Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido contínuo	
	Silenciador de alarma	Sí	
	Software	View Power	
Protección	Supresión de picos	450 Joules	316 Joules
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449	
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 ºC Sin Condensación	
	Elevación de operación	0-3000 metros	
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 50ºC	
	Ruido audible	40dBA a un metro	
	Disipación térmica	655.00 BTU/hora	
Dimensiones físicas	Formato	Torre	
	Gabinete	Plástico	
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	397 x 146 x 205 mm	397 x 146 x 205 mm
	Peso Neto (kg)	11.22	11.5
Garantía y certificaciones	Garantía	3 Años	
	Garantía de batería	2 Años	
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-2018, ISO 9001:2015 ANCE	

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Corte de Energía | Baja de Voltaje | Pico de Voltaje | Caída de Voltaje | Bajo Voltaje | Sobretensión | Punta de Voltaje

RoHS Compliant NOM